

## JACOB M

3986M/..  
opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led                   |
| Aantal   | 1                     |
| Vermogen | 3,8W                  |
| Stroom   | 350mA                 |
| Kelvin   | 2700K   3000K   4000K |
| Lumen    | 467                   |
| CRI      | 80                    |

### Fysisch

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type gebruik         | Interieur        |
| Type bevestiging     | Plafond of wand  |
| Afmetingen armatuur  | ø40x130 mm       |
| Kop                  | Ø40xH85 mm       |
| Eindtype             | M10              |
| Richtbaar            | In beide vlakken |
| IP-beschermingsgraad | IP20             |
| Reflector            | 35°              |
| Gewicht              | 0,2090 kg        |

### Elektrisch

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aansluitstroom            | =350mA                                              |
| Armatuurklasse            | III                                                 |
| LED driver                | Niet inbegrepen                                     |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie       | E                                                   |
| CIE flux code             | 93 98 100 100 100                                   |

Instructies aansluiting



## JACOB M

3986M/..  
opbouwspot LED M10

### Kleuren

|                                                                                    |       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|
|    | 13    | brons           | 3986M.13.WW   CW   NW    |
|    | 13M   | mat brons       | 3986M.13M.WW   CW   NW   |
|    | 14    | alu satijn      | 3986M.14.WW   CW   NW    |
|    | 16    | goud satijn     | 3986M.16.WW   CW   NW    |
|    | 1M    | wit textuur     | 3986M.1M.WW   CW   NW    |
|   | 23    | donker brons    | 3986M.23.WW   CW   NW    |
|  | 29    | zwart - goud in | 3986M.29.WW   CW   NW    |
|  | 2M    | zwart textuur   | 3986M.2M.WW   CW   NW    |
|  | 4     | blinkend goud   | 3986M.4.WW   CW   NW     |
|  | 47    | zwart - wit in  | 3986M.47.WW   CW   NW    |
|  | 49    | wit - goud in   | 3986M.49.WW   CW   NW    |
|  | 77    | wit - zwart in  | 3986M.77.WW   CW   NW    |
|  | BR123 | inside rose     | 3986M.BR123.WW   CW   NW |

### Opties

|               |                                                                  |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 002/..        | inbouwrozet - rond                                               | ROSETTE IN      |
| 005/..        | opbouwrozet - rond                                               | ROSETTE UP      |
| TR89800255/.. | driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding | DRIVER<br>350mA |