


VOLTA

1958X/..

Wandleuchte für Aufbau



Lichtverteilung



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

Lampe

(Lampe nicht einbegriffen)

Lampenart	QR-LP70
Lampensockel	BA15d
Anzahl	1
Watt	20W
Spannung	12V

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Wand
Abmessungen Armatur	100x80x150 mm
Basis	L100xB80xH42 mm
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
Trafotyp	Mit Trafo
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer

Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____







Datum _____

VOLTA

1958X/..

Wandleuchte für Aufbau

Farben

	13	bronze	1958X.13
	13M	matt bronz	1958X.13M
	14	alu satiniert	1958X.14
	1M	weiß textur	1958X.1M
	23	dunkelbronze	1958X.23
	2M	schwarz textur	1958X.2M