


CASAMBI STELLA

BT.8327/..

Aufbau Deckenleuchte



Lichtverteilung



Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

Lampe

(Lampe nicht einbegriffen)

Lampenart	QPAR 51
Lampensockel	GU10
Anzahl	2
Watt	20W
Spannung	230V

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Abmessungen Armatur	243x100x227 mm
Bar	L55 mm
Sockel	L243xB48xH47 mm
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer






Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

CASAMBI STELLA

BT.8327/..

Aufbau Deckenleuchte

Farben

	14	alu satiniert	BT.8327.14
	16	gold satiniert	BT.8327.16
	1M	weiß textur	BT.8327.1M
	2M	schwarz textur	BT.8327.2M
	45	sonnengold	BT.8327.45