


## FLAVIE

3610/..  
opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

|          |               |
|----------|---------------|
| Lamptype | Led           |
| Aantal   | 2             |
| Vermogen | 5,8W          |
| Stroom   | 500mA         |
| Kelvin   | 2700K   3000K |
| Lumen    | 555           |
| CRI      | 90            |

### Fysisch

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type gebruik         | Interieur        |
| Type bevestiging     | Plafond of wand  |
| Afmetingen armatuur  | 200x40x135 mm    |
| Kop                  | L40xB40xH95 mm   |
| Sokkel               | L200xB40xH40 mm  |
| Eindtype             | M10              |
| Richtbaar            | In beide vlakken |
| IP-beschermingsgraad | IP20             |
| Reflector            | 48°              |

### Elektrisch

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aansluitspanning                      | ~230V                                                              |
| Armatuurklasse                        | I                                                                  |
| LED driver                            | Inbegrepen                                                         |
| Dimbaar                               | Led C                                                              |
| Vervangbaarheid voorschakelapparatuur | Vervangbare voorschakelapparatuur door installateur of psmlighting |
| Vervangbaarheid lichtbron             | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur                |
| Energie efficiëntie                   | G                                                                  |

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## FLAVIE

3610/..

opbouwspot LED M10

### Kleuren

|                                                                                    |                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|    | 119 anodic bruin             | 3610.119.WW   NW |
|    | 127 anodic combi             | 3610.127.WW   NW |
|    | 132 mat brons - zwart        | 3610.132.WW   NW |
|    | 14 alu satijn                | 3610.14.WW   NW  |
|    | 162 goud - zwart             | 3610.162.WW   NW |
|   | 1M wit textuur               | 3610.1M.WW   NW  |
|  | 232 donker brons - zwart     | 3610.232.WW   NW |
|  | 233 ALU donker brons - zwart | 3610.233.WW   NW |
|  | 2M zwart textuur             | 3610.2M.WW   NW  |
|  | 47 zwart - wit in            | 3610.47.WW   NW  |
|  | 77 wit - zwart in            | 3610.77.WW   NW  |