


FLAVIE

3612/..

Aufbaustrahler LED M10



Lichtverteilung



Project	
Type	
Nota	
Anzahl	
Datum	

LED

Lampenart	Led
Anzahl	3
Watt	5,8W
Strom	500mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	555
CRI	90

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Abmessungen Armatur	320x40x135 mm
Kopf	L40xB40xH95 mm
Sockel	L320xB40xH40 mm
Endtyp	M10
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	48°
Gewicht	1,7600 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Led C
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann oder psmlighting
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachman oder psmlighting
Energieeffizienz	F

Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

FLAVIE

3612/..

Aufbaustrahler LED M10

Farben

	119 anodisch braun	3612.119.WW NW
	127 anodic combi	3612.127.WW NW
	132 mat bronze - schwarz	3612.132.WW NW
	14 alu satiniert	3612.14.WW NW
	162 schwarz - gold	3612.162.WW NW
	1M weiß textur	3612.1M.WW NW
	232 dunkelbronze - schwarz	3612.232.WW NW
	233 ALU dunkelbronze - schwarz	3612.233.WW NW
	2M schwarz textur	3612.2M.WW NW
	47 schwarz - Weiß innen	3612.47.WW NW
	77 weiß - schwarz innen	3612.77.WW NW