


DOMINO 12V

6120/..

Aufbaustrahler M10



Lichtverteilung



Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

Lampe

(Lampe nicht einbegriffen)

Lampenart	QR-CB 51
Lampensockel	GU5,3/GX5,3
Anzahl	1
Watt	50W
Spannung	12V

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Stange	200 mm
Endtyp	M10
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Gewicht	0,2300 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	~12V
Leuchtenklasse	III
Trafotyp	Ohne Trafo
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer

Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

DOMINO 12V

6120/..

Aufbaustrahler M10

Farben

	1	weiß glänzend	6120.1
	11	metallgrau	6120.11
	13	bronze	6120.13
	14	alu satiniert	6120.14
	16	gold satiniert	6120.16
	1M	weiß textur	6120.1M
	2	schwarz matt	6120.2
	2M	schwarz textur	6120.2M
	4	glänzend gold	6120.4

Optionen

002/..	Einbaurosette - rund	ROSETTE IN
005/..	Aufbaurosette - rund	ROSETTE UP