


COCTAIL 12V

7010/..
opbouwspot M10



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Lamp

(niet inbegrepen)

| | |
|----------|-------------|
| Lamptype | QR-CB 51 |
| Lampvoet | GU5,3/GX5,3 |
| Aantal | 1 |
| Vermogen | 50W |
| Spanning | 12V |

Fysisch

| | |
|----------------------|------------------|
| Type gebruik | Interieur |
| Type bevestiging | Plafond of wand |
| Tige | 100 mm |
| Eindtype | M10 |
| Richtbaar | In beide vlakken |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| Gewicht | 0,1334 kg |

Elektrisch

| | |
|---------------------------|--|
| Aansluitspanning | ~12V |
| Armatuurklasse | III |
| Type transfo | Zonder transfo |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron door eindgebruiker |

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

COCTAIL 12V

7010/..

opbouwspot M10

Kleuren

| | | | |
|--|----|---------------|---------|
|  | 1 | blinkend wit | 7010.1 |
|  | 11 | metaalgrijs | 7010.11 |
|  | 13 | brons | 7010.13 |
|  | 16 | goud satijn | 7010.16 |
|  | 1M | wit textuur | 7010.1M |
|  | 2 | mat zwart | 7010.2 |
|  | 2M | zwart textuur | 7010.2M |
|  | 4 | blinkend goud | 7010.4 |

Opties

| | | |
|--------|--------------------|------------|
| 002/.. | inbouwrozet - rond | ROSETTE IN |
| 005/.. | opbouwrozet - rond | ROSETTE UP |