

## TUBA 12V

5010/..

Aufbaustrahler M10



### Lichtverteilung



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lampe

(Lampe nicht einbegriffen)

Lampenart	QR-CB 51
Lampensockel	GU5,3/GX5,3
Anzahl	1
Watt	35W
Spannung	12V

### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Stange	100 mm
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Gewicht	0,1837 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	~12V
Leuchtenklasse	III
Trafotyp	Ohne Trafo
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## TUBA 12V

5010/..

Aufbaustrahler M10

### Farben

	1	weiß glänzend	5010.1
	11	metallgrau	5010.11
	13	bronze	5010.13
	14	alu satiniert	5010.14
	16	gold satiniert	5010.16
	1M	weiß textur	5010.1M
	2	schwarz matt	5010.2
	2M	schwarz textur	5010.2M
	4	glänzend gold	5010.4

### Optionen

002/..	Einbaurosette - rund	ROSETTE IN
005/..	Aufbaurosette - rund	ROSETTE UP