


CESAR X

1356.S1/..

Decken- und Wandleuchte für Einbau



Lichtverteilung



Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	2,3W
Strom	700mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	
CRI	

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø60 mm
Einbautiefe	45 mm
Abmessungen Armatur	ø70x17 mm
optical lens	- mm
Federtyp	S1 - Springfedern
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	40°
Gewicht	0,1500 kg

Elektrisch

Anschlussstrom	700mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Nicht auswechselbare Lichtquelle

Instructies aansluiting



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

CESAR X

1356.S1/..

Decken- und Wandleuchte für Einbau

Farben

	14 alu satiniert	1356.S1.14.CW CW CW CW NW NW NW NW B B B B WW WW WW WW CW NW B WW
	1M weiß textur	1356.S1.1M.CW CW CW CW NW NW NW NW B B B B WW WW WW WW CW NW B WW
	24 gesandstrahltes alu	1356.S1.24.CW CW CW CW NW NW NW NW B B B B WW WW WW WW CW NW B WW
	2M schwarz textur	1356.S1.2M.CW CW CW CW NW NW NW NW B B B B WW WW WW WW CW NW B WW

Optionen

S6.60/..	Einputzrahmen	PLASTERKIT
TR122234/..	Treiber - DC 17W WU 17W - 700mA	DRIVER 700mA